

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

Ceramiczne Gniazdo Podtynkowe 2xRJ45 Kat. 6 (UTP)

Seria: Antica | Model: KX-341

⚠ KLUCZOWE OSTRZEŻENIA – PRZECZYTAJ PRZED MONTAŻEM

 ZAKAZ WKRĘTAREK	 KRUCHA CERAMIKA	 ZAKAZ WYRZUCANIA
DOKRĘCAJ RĘCZNIE	MATERIAŁ DELIKATNY	ELEKTROODPADY
Użycie wkrętarki spowoduje natychmiastowe pęknięcie maskownicy ceramicznej.	Elementy ceramiczne są podatne na pęknięcia. Unikaj uderzeń i upadków.	ZAKAZ wyrzucania do zwykłego kosza. Oddaj do punktu zbiórki (WEEE).

1. ZASADY MONTAŻU KABLA (UTP)

- Przygotowanie:** Zdejmij ok. 40 mm izolacji zewnętrznej kabla **UTP**.
- Splot par:** Rozplataj pary na odcinku **max. 13 mm** (kluczowy wymóg Kat. 6 dla 1 Gbps).
- Zarabianie:** Wciśnij żyły w moduł zgodnie ze standardem **T568B** (tabela poniżej).
- Promień gięcia:** W puszce zachowaj łagodny łuk kabla (min. 3 cm promienia). Zbyt mocne zagięcie kabla przy samym module spowoduje błędy w transmisji.

2. SCHEMAT POŁĄCZEŃ (Standard T568B)

Pin	Kolor żyły	Pin	Kolor żyły
1	Biało-pomarańczowy	5	Biało-niebieski
2	Pomarańczowy	6	Zielony
3	Biało-zielony	7	Biało-brązowy
4	Niebieski	8	Brązowy

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- **Prędkość tylko 100 Mbps:** Sprawdź docięnięcie wszystkich 8 żył w module.
- **Błędy sieci:** Sprawdź, czy kable w puszce nie są zbyt mocno zgniecione.
- **Pęknięcie maskownicy:** Wynik zbyt mocnego dokręcenia śruby centralnej.

KONSERWACJA

- **Czyszczenie:** Używaj wyłącznie miękkiej, suchej szmatki.

UTYLIZACJA

Informacja dotycząca ochrony środowiska:

Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe (oznaczenie w tekście), ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska. Zgodnie z dyrektywą WEEE (Dyrektywa 2012/19/UE) obowiązującą w Unii Europejskiej dla używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.



Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu, np. sprzedawcy w/w sprzętu lub innej jednostki prowadzącej zbieranie odpadów tego typu. Powyższe obowiązki wynikają z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 0, poz. 1688) i mają zapewnić odpowiedni poziom zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu a co za tym idzie przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego.

Producent (dostawca) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia i szkody, które mogą powstać na skutek niewłaściwego użytkowania gniazda.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY W POLSCE

ALKRI LIGHT

ul. Przemysłowa 3, 63-020 Łęknio

NIP: 7811163188

 E-mail: alkri@alkri-light.pl