

Informacje o bezpieczeństwie

Wskazówki bezpieczeństwa (Przeczytaj przed przystąpieniem do montażu)

Bezpieczeństwo elektryczne: Montaż i podłączenie zestawu powinny być wykonywane wyłącznie przy odłączonym zasilaniu sieciowym.

Kwalifikacje: Prace związane z instalacją elektryczną należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia SEP urządzeń elektrycznych.

Przeznaczenie: Przewód przeznaczony jest do użytku wewnętrznego (IP20), w pomieszczeniach suchych. Nie należy stosować go na zewnątrz ani w miejscach o podwyższonej wilgotności (np. łazienki, ogrody).

Maksymalne obciążenie: Przewód o przekroju 2x0,75mm przeznaczony jest do zasilania opraw oświetleniowych (zalecane obciążenie do 2,5 A / ok. 500 W przy napięciu 230 V).

Stan techniczny: Przed podłączeniem upewnij się, że opłot poliestrowy, izolacja przewodu, wtyczka oraz włącznik nie posiadają uszkodzeń mechanicznych.

Instrukcja montażu do oprawy oświetleniowej.

Upewnij się, że lampa lub oprawka jest całkowicie odłączona od źródła zasilania.

Gotowe końcówki przewodów:

Wolny koniec przewodu posiada już fabrycznie zdjętą izolację oraz zarobione (zaprasowane) tulejki kablowe na żyłach. Przewód jest w pełni przygotowany do natychmiastowego montażu – nie wymaga dodatkowego obierania żył ani zaginania miedzianych drutów.

Podłączenie do oprawki / lampy: Wprowadź przewód przez odciążkę (dławik) w oprawie lampy – jest to konieczne, aby zapobiec wyrwaniu kabla z zacisków podczas użytkowania. Podłącz dwie żyły przewodu (fazową L oraz neutralną N) do odpowiednich zacisków w oprawce lub kostce przyłączeniowej lampy. Przewód 2x0,75mm, jest przewodem dwużyłowym (klasa II ochrony – nie wymaga żyły ochronnej PE). Zabezpieczenie połączenia: Dokręć śruby zaciskowe oraz dławik przewodu, upewniając się, że kabel jest stabilnie osadzony i nie wyciąga się z oprawy. Uruchomienie: Po zmontowaniu oprawy i upewnieniu się, że wszystkie elementy są prawidłowo zabezpieczone, włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego 230 V i przetestuj działanie włącznika nożnego.

Zasady eksploatacji i konserwacji

Ułożenie kabla: Przewód należy układać w sposób uniemożliwiający jego nadmierne zaginanie, przytrząskiwanie meblami lub stwarzanie ryzyka potknięcia.

Przed czyszczeniem zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka. Opłot poliestrowy oraz elementy z tworzywa należy czyścić wyłącznie suchą ściereczką.

Włącznik nożny należy obsługiwać stopą lub dłonią z umiarkowaną siłą, unikając gwałtownego uderzania.

